

## LSPX-S2 用吊り下げアダプタ取扱説明書

### 本商品 内容物

- 吊り下げリング(チェーン付き)
- ダクトレール用コンセントプラグ
- ダクトレール用吊りフック
- L型 USB microB ケーブル 1m



このアダプタでは LSPX-S2 に含まれる下記デバイスを使用します

- LSPX-S2 本体
- USB AC 充電器

### 警告・注意

- LSPX-S2 の動作温度範囲は 5～35℃です。白熱電球など熱を発生するものの近く、暖房器具・ガス器具等の上など**温度の高い場所では使用しないでください。**
- LSPX-S2 の重さは 1.1kg あります。**ダクトレールの耐荷重の範囲内であることを確認して下さい。**
- 機器の取り付けは感電防止のため**必ずダクトレールの電源を切った状態で行って下さい。**
- エアコンの吹出口や窓のそばなど、**風で器具が揺れる場所に取りつけないで下さい。**器具が横ゆれして落下の原因となります。
- 吊り下げリングやチェーン、金具に**破損・異常が見つかったときは直ちに取り外して下さい。**

### 組み立て方法(チェーンあり)

1. コンセントプラグ+USB 充電器と吊りフックをダクトレールに固定して下さい。



2. 吊り下げリングのチェーンを広げ、ねじれがないか確認して下さい。

○



×



×



3. LSPX-S2 を上からリングに差し込み、ちょうど良い高さに合わせた状態でチェーンを吊りフックにひっかけて下さい。



4. L型 USB ケーブル 1m を USB 充電器に接続し、LSPX-S2 本体に接続して下さい。



## 組み立て方法(チェーン無し)

チェーンを外し天井に直接取りつけることができます。



1. コンセントプラグ+USB 充電器と吊りフックをダクトレールに固定して下さい。
2. 吊り下げリングのチェーンを広げ、ねじれがないか確認して下さい。
3. 金具の裏のシールをはがし、チェーンを取り外して下さい。



4. L 型 USB ケーブル 1m を USB 充電器に接続し、LSPX-S2 本体に接続して下さい。

## アプリ設定

1. LSPX-S2 の電源をスマホで操作するために専用アプリ “Music Center” で下記設定を行って下さい。  
[オートスタンバイ] と [ネットワークスタンバイ] を ON



2. スマホによる LSPX-S2 の電源 ON/OFF 方法

**電源 ON** - 照明(ダクトレール)の電源を ON し、Bluetooth 設定で LSPX-S2\_xx を選択して下さい。



**電源 OFF** - 未使用の状態ですと15分間経過すると自動的に電源 OFF になります。